



TXM616D



### Actuador bin./est. 16 canais 16A Cap KNX

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Conetividade

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao cabo bus KNX | Sim |
| Sistema bus RF KNX      | Não |

##### Dimensões

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Altura                        | 90 mm |
| Número de unidades de largura | 8     |

##### Corrente elétrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente máx. de comutação | 16 A |
| Corrente nominal           | 16 A |

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|

##### Materiais

|     |                  |
|-----|------------------|
| Cor | Cinzentos-claros |
|-----|------------------|

##### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Com comando manual         | Sim |
| Frequência RF bidirecional | Não |

##### Corrente elétrica

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corrente absorvida bus (repouso) | 3 mA |
|----------------------------------|------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potência

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência de saída                           | 2300 W        |
| Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V | 2300 W        |
| Potência lâmpadas incandescentes            | 2300 - 2300 W |

##### Tensão

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V    |
| Tensão de alimentação do sistema   | 30V DC via bus |
| Tensão de funcionamento do bus     | 21 - 32 V      |

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

##### Conexão

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

##### Texto

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme<br>Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas<br>Com função de persiana |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso                                                                                                                                         |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|