



LF302PV

## Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 2A

### Características técnicas

#### Fusível

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Características do fusível | gPV       |
| Dimensão do fusível        | 10.3 x 38 |

#### Corrente elétrica

|                  |     |
|------------------|-----|
| Corrente nominal | 2 A |
|------------------|-----|

#### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 1,54 W |
|--------------------------------|--------|

#### Principais atributos elétricos

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 | 30 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Tensão

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CC (abreviatura) |
| Tensão nominal                | 1000 - 1000 V    |

#### Arquitetura

|       |   |
|-------|---|
| Curva | C |
|-------|---|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|